

Hvordan kobler eller parallellægger jeg undervisning, der er importeret fra KMD Educa Personale?

Når undervisningen (fagfordelingen) er eksporteret fra KMD Educa personale til Untis, følger der en identifikation med.

For at bevare denne identifikation på undervisningen, så kan du importere undervisningerne tilbage i KMD Educa Personale. Når skemaet er lagt, skal du bruge metoden, der er beskrevet i afsnittet "Koble/parallellægge undervisning".

Sidst i FAQ 'en er det vist, hvordan du opløser en kobling, så identifikationen bevares.

Koble/parallellægge undervisning

		d	P Kobli	ng										
🕒 Fo	respørgsel / L	Indervisning	Dialo samm	g for at l en (para	coble ur Ilellægn	ndervis ning)	ninger							×
•	🗏 📑 🔀 I	3 7 20		জ - (0	<u> </u>	2 <u>8</u> 4	P 🔍 🖉	B · 🕹	0,				
U-nr.	Kla,Lær	Ej skemalagt	UL	Årslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Faglokale	Stamlokale	Dobbeltlek.	Blok	Koder	(2)	*
-		0	641.00	0										
489	•		3		BB	IDR	5b	HAL		1-1		(T)		
192	U		3		JM	IDR	5a	HAL		1-1		(T)		
277			2		BS	N/T	6b	N/T		1-1	_	(T)		

- Start med at finde de to (eller flere) undervisninger, der skal kobles/parallellægges. I eksemplet er det undervisning nr. 192 og 489, der skal kobles, så 5a og 5b får idræt sammen. Det er ikke nødvendigt, at undervisningerne er lige efter hinanden.
- Marker en af undervisningerne (her er det undervisning 192) og klik på ikonet "kobling".

92	Ulor	U-nr.	UL	Lærer	Klasse	Fag	
673	0101	192	3	JM	5a	IDR	
La	ng til						
Ð	em						
Aft	byd						
	110						

• Nu åbner dette vindue, hvor undervisning 192 allerede er valgt.

KMD – Education Lauritzens Plads 1, DK-9000 Aalborg



G Fo	respørgsel / U	Indervisning -	Alle											×
•	🖹 📑 🐹 I	🗏 🔊 🆢	8 🖉	জা-	0	B NN	🗟 🕹 d	P 🖳 🥑	i 🗟 - 🚭	Ø .				
U-nr.	⊞ Kla,Lær	Ej skemalag	t UL	Årslek	Lære	r Fag	Klasse(r)	Faglokale	Stamlokale	Dobbeltlek.	Blok	Koder	(2)	*
			0 641.00	0		-						-		
489	1		3		BB	IDR	5b	HAL		1-1		(T)		
192	$\mathbf{\nabla}$		3		JM	IDR	5a	HAL		1-1		(T)		
277			2		BS	N/T	6b	N/T		1-1		(T)		
236		6	Cobling		-	100	1.00	100				23		
208					-	1400		and the second s			-	-		
187	+		489	Ll-or	U-nr.	UL	Lærer	Klasse	в	Fag				
163					192	3	JM	5a		IDR				
140			2 Læg	til										
108			-											
87			Fjen											
69			Afbry	d										
43			_											
23			OK											
10														-
216														-
181		C	-	-	01	PERCE.	Ua	DIL		-	-	(1)		
157			2		RK	(ent)	4b	BII		4.4		(T)		

- Klik på undervisning nr. 489.
- Klik efterfølgende på knappen "Læg til".

89 U-nr	U-nr.	UL	Lærer	Klasse	Fag	
0.11	192	3	JM	5a	IDR	
Læg til	489	3	BB	5b	IDR	
Fjern Afbryd		1				
OK						

- Sørg for at alle de undervisninger, du vil koble, bliver vist i koblingsvinduet.
- Klik OK.

KMD – Education Lauritzens Plads 1, DK-9000 Aalborg



	Ge Fore	spørgsel / Un	dervisning -	Alle						-							×
	1 🖬	- 📑 🗶 i 🖥	2	P	§ 9	t - (3 🖻	NN NN	28	p 🔍 🦪	🚯 • 🍪	0,					
	U-nr.	E Kla,Lær I	Ej skemalag	It UL	Å	rslek	Lærer	Fag	Klasse(r)	Faglokale	Stamlokale	Dobb	eltiek.	Blok	Koder	(2)	•
				0 63	8.00	0											
	192	Đ2, 2			3		JM	IDR	5a	HAL		1-1			(T)		
G Fo	respørgsel / U	ndervisning -	Alle											- (
1	E 📑 🔀 I	Z T 2 0	P 🖉 🤋	t - (0 🖻	NN NN	28		• • • •	B • 🕹 (8						
U-nr.	∃ Kla,Lær	Ej skemalagt	UL Â	rslek	Lærer	Fag	Klas	se(r)	Faglokale	Stamlokale	Dobbeltlek.	Blok	Kode	r	(2)		
		0	638.00	0													
192	⊟ 2, 2		3		JM	IDR	5a		HAL		1-1		(T)				
	2				BB	IDR	5b		HAL					E			
	-				_	_		_						1			
138	± 2, 2		4		SL	IDR	4b		HAL		2-2		(T)				
89	£ 2, 2		2		RT	IDR	3a		HAL		1-1		(T)	1			

- Nu er de to undervisninger koblet. Hvis du vil se, hvad koblingen indeholder, klikker du på det lille "+".
- Koblingen er nu åben, så du kan se hvilke undervisninger, der er knyttet til kobling (undervisning nr. 192). I dette tilfælde er der to rækker i koblingen. Der er altid en tom række nederst.

I dette eksempel er der 7 udfyldte rækker i koblingen (undervisning nr. 307). Da alle undervisninger i den røde firkant har samme undervisningsnummer, vil de blive parallellagt i skemaet.

Opløs en kobling



-				Enkelte rækker k kobling	an tages ud af en	Ø 🗟 - 🐵	0		
J-nr.	🗄 Kla,Lær	Ej skemalagt	UL Årsl	ek Lærer Fag	Klasse(r) Fagle	kale Stamlokale	Dobbeltlek, Blok K	oder (2)	
		0	638.00	0 Opløs	kobling				×
									_
34			3	Gammel	undervisning U-nr.:	192, UL: 3	Ny und	ervisning	28.
67			4	Lærer	Fag	Klasse	Lærer	Fag	Klasse
43			2	JM	IDR	5a	BB	IDR	5b
20			2						
12			2						
1			2						
1			1						
3			1				4	6	
3			1						
5			1			_	4	m	
93	£ 2, 2		3		m				
51	± 2, 2		3		Opløs hele kobling	gen		ОК	Afbryd
81	€ 2, 2		2						-
53	. 2, 2		3	JH IDR	6b HAL		1-1 (T) 🗖 🔤	
92	⊡ 2, 2	1	3	JM IDR	5a HAL		1-1 (т) 📃	
	-	T		BB IDR	5b HAL				
	1		- Onlar	kahlina		-		X	
38	🖃 2, 2			kobiing					
	1		Gammel	underviening I La	w + 192 II + 3		Nu undenriening		
			Gammer			Law	Eac	Kinne	
U	-nr. 19	2	Lærer	Fag	Klasse	Læn	a ray	Nidsse	
			JM	IDR	6C				
			BB	IDR	dc				
				U					
						<	m	- F	

Når du skal opløse en kobling:

- Klik på den undervisning, du skal opløse.
- Klik på ikonet "Udvidet opløsning af kobling".
- Nu ser du vinduet "Opløs kobling". VIGTIGT! Du må ikke klikke på knappen "Opløs hele koblingen", da den identifikation, du har fået eksporteret fra KMD Educa Personale, går tabt.
- I stedet skal du i det venstre vindue markere den(de) undervisning(er), der skal fjernes fra koblingen og klikke på pilen: <-->.
- Når du i højre side kan se alle de undervisningsrækker, der skal fjernes fra koblingen, klikker du på OK.

KMD – Education Lauritzens Plads 1, DK-9000 Aalborg